

# 河北町総合交流センター サハトベに花 舞台設備・備品リスト

〒999-3513 山形県西村山郡河北町谷地所岡3-1-10 TEL 0237-72-6555 FAX 0237-72-2966

## ○舞台の概要

・プロセニウム間口	17.5m (9間4尺)
・プロセニアムの高さ	7.95m (4間2尺)
・すのこの高さ	18m
・美術バトンの飛び切り	15.9m
・舞台奥行(框の心よりホリ幕まで)	約6.5間
・ " (框の心よりLH灯体まで)	約5.5間
・緞帳前奥行(中心)	約5.5尺
・ " (上手下手端)	約3.5尺
・袖懐(コンクリート床)	上手約1間 下手約2.5間
・音響反射板内寸	前間口17.5m、奥間口約12m、奥行き約10m
・仮設花道(下手のみ、通常設置)	
・仮設花道の大きさ	6.5m×1.5m

## ○吊り物資料

1 緞帳(反響板使用時使用不可)(速度可変式、10sec~23sec)	
2 暗転幕	(手引き、ヒダ無し、パイプ付)
3 袖幕1	(閉め切り約7間・幕巾5m、丈9.5m)
4 ボーダーライト1	(手引き・一文字幕1共吊り、幕丈3m)
5 サスペンションライト1	(電動)総積載900kgまで
6 一文字幕2	(手引き・幕丈3m)
7 袖幕2	(閉め切り約7間・幕巾4m)
8 天井反射板1	(電動)
9 バトン1	(手引き)積載300Kg・L11間
10 一文字幕3	(手引き・幕丈4m)
11 引割幕1	(手引き・引下手)
12 ボーダーライト2、スクリーン	(電動、カーテン黒)
13 サスペンションライト2	(電動)総積載900kgまで
14 一文字幕4	(手引き・幕丈2m)
15 引割幕2	(手引き・引下手)
16 バトン2	(手引き)積載300Kg・L12間
17 バトン3	(手引き)積載300Kg・L12間
18 バトン4	(手引き)積載300Kg・L12間
19 一文字幕5	(手引き・幕丈3m)
20 袖幕3	(閉め切り約7間・幕巾6m)
21 天井反射板2	(電動)
22 サスペンションライト3	(電動)総積載900kgまで
23 バトン5	(手引き)積載300Kg・L12間
24 袖幕4	(閉め切り6間3尺・幕巾6m)
25 ホリゾンライト(文字共)	(手引き、一文字幕6共吊・幕丈3m)
26 正面反射板	(電動)
27 バトン6・松羽目	(手引き)
28 バトン7	(手引き)積載300Kg・L12間
29 大黒幕	(手引き、ヒダ無し、パイプ付)
30 ホリゾン幕	(手引き)
	(美術バトンの飛び切り 15.9m)

## ○舞台備品

・ピアノ	スタインウェイ フルコンサートグランドD型	1台
	ピアノイス 背もたれ付き	2脚
	ベンチタイプ	1脚
	ヤマハ セミグランド C5B型	1台
	運搬台車 ヤマハCGP-II	1台
・指揮者台	(5寸ずつ2分割可)	1式
・指揮者用譜面台(キャスター付)		1本
・演奏者用譜面台		46本
・コントラバス用イス(背もたれ無しタイプ)		4脚

・ 平台 4×6	22枚	・ 所作台(3×12)	23枚
・ 平台 3×6	22枚	・ 化粧平台(3×12)	6台
・ 平台 2×6	22枚	・ 花道所作台(含変形)	3台
・ 平台 4×3	2枚	・ 化粧框(12尺)	4台
・ 平台 3×3	2枚	・ " (4.5尺、6尺)	各1台
・ 開き足 4×2.4	8脚	・ 開帳場	2台
・ 開き足 3×2.4	14脚	・ 鳥屋囲い(高さ9尺)	1式
・ 箱馬 1.1×1×0.6	30台	・ 松羽目(布製、9間×3間)	1枚
・ 箱馬 1.7×1×0.6	22台	・ 金屏風(8尺高)	1双
・ 木台 1.0×0.3×0.3	60台	・ 鳥の子屏風 (8尺高)	1双
・ ケコミ板(灰色)		・ 緋毛氈(フェルト) 12×6	6枚
	6尺×7寸	・ 緋毛氈(フェルト) 6×6	2枚
	6尺×1尺	・ 青毛氈(フェルト) 12×6	2枚
	6尺×1.4尺	・ 長布団 12×2	6枚
	6尺×2.1尺	・ 上敷 8間×2枚、5間半×14枚	
・ LH隠し(灰色)	5枚	・ 4間×4枚、2間×7枚	
・ 地緋		・ 人形立 6尺	20本
	(灰色10間×5.5間)	・ 人形立ウェイト13kg	15個
・ 演壇	1台	・ 折り畳みパイプイス	50脚
・ 脇台	2台	・ 三面姿見	2台
・ 司会台	1台	・ 国旗 1.8m×1.2m	1枚
・ 看板枠 10m×1m	1枚	・ 県旗 1.8m×1.2m	1枚
	8m×1m	・ 町旗 1.8m×1.2m	1枚

## ○搬入口概要

間口幅	2m60cm(約8尺6寸)
間口高さ	3m54cm(約12尺弱)
プラットホーム間口	5m64cm
奥行	1m85cm
地面からの高さ	約95cm
軒先屋根長	2m55cm
	(屋根のプラットホームからのみ出し分 約70cm)
搬入口駐車スペース	大型車 2台、普通車12台

## ○電源関係(各共通)

・ 上手分電盤(大臣柱より約3m/盤名:舞台袖分電盤)	
	・ 調光盤より: 100V3相4線 200A×1(取口17mmボルト締)
	(30A C型×3口先バラ付)
	・ 電気室より: 200V3相3線 125A×1(取口13mmボルト締)
・ 下手分電盤(大臣から約8m/盤名:ML-1)	
	(一般電灯盤より) 100V75A×1
	(30A C型×4口、15A平行口×1口)
・ 客席電源	8列目中央、マルチ盤内 20A×2(平行口×2)
	9列・18列上手、下手壁面 20A×1(平行口4ヶ所)
・ 大臣柱電源	(WC下、上1、2)
	上下大臣裏にラージC60Aで2口ずつ
	(照明ユニット盤からの純直コンセント)

## ○その他

・ 客席(定員811名)	
	固定席 807席(20列)ワンスロープ 身障者席 4席
	親子室に6席・同時通訳室あり
・ 舞台面への釘打ち、ガムテープ、ビニールテープの使用可	

# 河北町総合交流センター サハトベに花 照明設備・備品リスト

〒999-3513 山形県西村山郡河北町谷地所岡3-1-10 TEL 0237-72-6555 FAX 0237-72-2966

○主幹・卓		○センターピンスポットライト	
主幹	3φ4W182V/105V 50Hz 300KVA	・2Kwクセノン Xebex2008SR×2台 ピンルーム 客席天井部ガラス張	
調光卓	丸茂電機製 マリオネットⅡXB型 フェーダー 80本・プリセット 3段 サブマスターフェーダー 20本 記憶シーン 500シーン		
調光室	客席後方3階下手側 下手袖から卓まで約50m		
○負荷設備		○移動機材	
◆吊物		・1KwCSQ スタンド付 12台 ・星球(40灯×1回路) 1式	
・ボーダーライト1、2 (1は手引き文字共、2は電動スクリーン共)		・1.5KwFQⅡ 12台 ・ミラーボール(450mm) 1台	
回路	30A8回路(中4回路、上下4回路) C20A切替コンセント付き	・500wCSQ 18台 ・EQS10Ⅱ 1Kw 1台	
灯数	150w×23灯×4色 トータル90灯 16回路	・500wFQ 18台 ・EPQ 1Kw 2台	
※下端にボタンは付いておりません		・500wFP(ダンガン) 10台 ・EPQ用エフェクト	
・サスペンションライト1、2、3(電動、メモリーは入りません)		・パーライト64(1KwN) 12台 スパイラルマシーン 1台	
回路	30A×20回路、C20A 2口ずつ、上手若番	・パーライト64(500wN) 8台 ディスクマシーン 2台	
常設吊込み	1KwCSQ14台、1KwFQⅡ×15台 60回路	・パーライト36(500wN) 10台 ネット 雲、雨、雪、水玉、滝	
総積載量	900Kg	・ソースフォー575w 4台 荒雲、波、さざ波 2枚ずつ	
・アッパー水平ライト(手引き・QCUⅡ500w)		レンズ 19° 36°	
回路	30A8回路(上手4回路、下手4回路) 8回路	・先玉 SDZ4 2台	
灯数	500w×18灯×4色	・ITO650w 12台 SDZ6 2台	
常設フィルター	#71、#72、#63、#22	内アリス付2台あり	
シートサイズ	240×200(縦長)	・波マシン 3台 SDA8 2台	
吊物回路合計		84回路	
◆フロアー		・ドラムマシン 2台 SDA10 2台	
・ローア水平ライト(QCLⅢ300w×9本)		・ストロボ250w 2台	
回路	30A8回路(上手4回路、下手4回路) 8回路	◆アクセサリ	
灯数	300w×18灯×4色	・空スタンド(丸足、2段) 10本 ・予備ハンガー 58本	
常設フィルター	#72、#59、#22、#40	・空セミハイススタンド、9尺 6本 ・バンドアー8inc 30枚	
シートサイズ	200×240(横長)	・3連アーム 4本 ・バンドアー6inc 20枚	
・袖コンセント		・ローベース 20枚	
	C30A×8回路ずつ(上下別) 16回路		
	LC60A×1回路ずつ 2回路		
	C30A×8回路(上下コンモン) 8回路		
	舞台前コンセント C30A×4回路 4回路		
	フットライトコンセント C20A×4回路下手側 4回路		
	花道コンセント C30A×2回路ずつ(上下別) 4回路		
フロアー回路合計		46回路	
・フットライト 埋込型 12L-4C 8台 (60w、4色)		○ケーブル	
・花道フットライト 移動型 12L-4C 6台 (60w、4色)		◆延長ケーブル ◆変換ケーブル	
◆トータルライト(片側)		・C30A-C30A 10m 11本 ・C30A-C20A 10m 17本	
回路	30A×3回路、C20A×2口ずつ 6回路	・ " 5m 4本 ・ " 5m 20本	
常設吊	1KwCSQ 2台	・ " 2m 5本 ・ C20A-T20A 変換 30本	
◆フロントサイドライト(片側)		・C20A-C20A 20m 2本 ・T20A-C20A 変換 10本	
常設吊	1KwCSQ 18台 (3台6色)	・ " 10m 14本 ・C30A-平行 変換 4本	
回路	30A×6回路、C20A×2口ずつ 12回路	・ " 7m 4本 ・C20A-平行 変換 3本	
◆シーリングライト		・ " 2m 17本 ・平行-C20A 変換 4本	
常設吊	1.5KwCSQ 24台	◆分岐(2又)ケーブル	
回路	30A×12回路、C20A×2口ずつ 12回路	・C60A-C30A 1m 2又 3本 ・C30A-C20A 2又 8本	
◆客電		・C60A-C30A 2m 2又 2本 ・C20A-C20A 2又 6本	
回路		10回路	
回路 総合計		170回路	
		○電源関係(各共通)	
		・上手分電盤(大臣柱より約3m/盤名:舞台袖分電盤)	
		・調光盤より: 100V3相3線 200A×1(取口17mmホルネ締) (30A C型×3口先バラ付)	
		・電気室より: 200V3相3線 125A×1(取口13mmホルネ締)	
		・大臣柱電源 (WC下、上1、2)	
		上下大臣裏にラージC60Aで2口ずつ	
		(照明ユニット盤からの純直コンセント)	
		○その他	
		・非常誘導灯 調光室で消灯可能	

# 河北町総合交流センター サハトベに花 音響設備・備品リスト

〒999-3513 山形県西村山郡河北町所岡3-1-10 TEL 0237-72-6555 FAX 0237-72-2966

## ○主要設備

◆総合調整卓(下手袖) ヤマハ M7CL32

◆プロセニアムスピーカー(中央L、R)

ElectroVoice Low TL15-2×1  
(片側) High N/DYM-1×2  
Horn HP640,HP940  
Amp Victar 300,150

◆サイドカラムスピーカー

ElectroVoice Low TL15-2×1  
(片側) High N/DYM-1×2  
Horn HP640,HP940  
Amp Victar 300,150

◆ウォールスピーカー

ElectroVoice S100×4

◆フロントスピーカー

ビクター製

## ○移動用音響機材

・調整卓	サウンドクラフト SiEx-2 24ch	1台
	ヤマハ MG16/6FX	1台
・パワーアンプ	ヤマハ P3200(320w+320w)	1台
	ビクター PSA152(150w+150w)	1台
・スピーカー	EV RC940+XEQ804	1対
(キヤノン4P)	EV 100S	2台
	ビクター PS-S506(コログシ)	2台
	ビクター S-707(2way)	2台
	ヤマハ DXR12	2台
・CDプレーヤー	タスカム CD-01UPro	1台
・MDデッキ	タスカム MD301Mk II	2台
・EQ	ピーピー Q231F(2ch)	1台
・コンプ	dbx 166XL	1台
・エフェクター	ヤマハ REV5	1台
・DAT	タスカム DA30	2台
・オープン	オタリ MX55	1台
・レコードプレーヤー	テクニクス SL1200MK2	1台

## ○回線

◆音声回線 下手袖⇄上手袖⇄客席中8列中央盤NKコネクター⇄音響室(アンプ室) 8ch×5回線 40回線

・マルチ1(舞台フロア系) 舞台床	空きマルチ
・マルチ2(舞台後下手) 下手奥NKコネクター	空きマルチ
・マルチ3(舞台後上手) 上手奥NKコネクター	常時袖卓とのInOutで使用
・マルチ4(客席集音系) 客席壁、スノコ、フライキャラー	客席壁下手1①、2②、上手1③以外は常時使用
・マルチ5(単独)	常時袖卓とのInOutで使用

・ダイナミックマイクロホン シュアー SM58LC	10本
・コンデンサーマイクロホン AKG C391B	6本
・ " (ガンタイプ) AKG SE300+CK98	4組
・リボンマイクロホン ベイヤー M500	2本
・DI ボス DI-1	1個
・カフボックス KOON フェーダータイプ	2台
・ワイヤレスマイク ソニー WRT820+WRR840	4波
(B帯chNo. 51,52,53,54)	WRT810(ハンド) 4本
	WRT820(ピン) 4本
・マイクスタンド K&M ST210/B	8本
	タマ ショートブーム 3本
	高砂 ストレート・中2段 4本
	高砂 ストレート・低3段 6本
	高砂 卓上型 4本
	高砂 卓上型フレキシブル 2本
	高砂 卓上型フレキ・キヤノン付 4本
	シュアー 卓上型フレキ・キヤノン付 2本
・スピーカースタンド ULTIMATE TS80B	2本
・マルチケーブル カナレ 8ch-10m	4本
・マルチボックス カナレ 8ch-両口	4個
・マルチ8ch先ばらコード カナレ オス、メス	各4本
・三点吊(昇降手動) HYFAX	1式
	三研 CMS-2 1本

## ○電源関係(各共通)

- ・上手分電盤(大臣柱より約3m/盤名:舞台袖分電盤)
  - ・調光盤より: 100V3相4線 200A×1(取口17mmホルト締)  
(30A C型×3口先バラ付)
  - ・電気室より: 200V3相3線 125A×1(取口13mmホルト締)
- ・下手分電盤(大臣から約8m/盤名:ML-1)
  - (一般電灯盤より) 100V75A×1  
(30A C型×4口、15A平行口×1口)
- ・客席電源 8列目中央、マルチ盤内 20A×2(平行口×2)  
9列・18列上手、下手壁面 20A×1(平行口4ヶ所)